



Anschluss Fahrzeugspezifische Rueckfahrkamera 1

Vorhandene Beleuchtung ausbauen und die Kamera einsetzen

Das kurze Anschlusskabel an der Kamera dient der Nummernschildbeleuchtung, Kabel rot mit +12V und Kabel schwarz mit Masse der Nummernschildbeleuchtung verbinden.

Die Beleuchtung ist in Form von SMD LEDs vorhanden und wird von den originalen Anschlüssen abgegriffen.

Die beiden weiteren Anschlusskabel werden mit dem Rückfahrcheinwerfer verbunden, jeweils Kabel rot mit +12V und Kabel schwarz mit Masse.

Nach einlegen des Rückwärtsganges wird das Kameramodul mit Spannung versorgt und liefert ein Videosignal. Dies kann dann in einen entsprechenden Monitor eingespeist werden.