

## Externer Lautstärkereger zum Anschluss an FastMute

(ab Version 2 Index 6, siehe Platinaufdruck auf FastMute)

Artikel-Nr.: 1000-10



Der externe Lautstärkereger ermöglicht die **Wiedergabelautstärke** von FastMute von einer **externen Stelle** aus zu verändern. Gerade bei **wechselnden Umgebungsgeräuschen** (z.B. Cabriolet, o.ä.) ist es ideal, wenn die Lautstärke der Navigationsansage oder anderer Audioquellen jederzeit auf die **persönlichen Wünsche** abgestimmt werden kann. Mit dem externen Lautstärkereger kann die Wiedergabelautstärke jederzeit auf die aktuelle Geräuschsituation angepasst werden. Der externe Lautstärkereger verfügt über einen **einfachen Steckanschluss** (Klinke 3,5mm) und wird an FastMute, an der dafür vorgesehene Buchse angeschlossen. Durch dem Anschluss des externen Lautstärkeregers wird der **interne Regler von FastMute deaktiviert**. Die Lautstärke wird dann **ausschließlich am externen Regler** eingestellt.

### Anschluss:

Das Anschlusskabel des externen Lautstärkeregers wird an der **linken Klinkenbuchse** (siehe Gehäuseaufdruck an FastMute) angeschlossen. Stecken Sie den externen Lautstärkereger **nicht während einer laufenden Wiedergabe** ein oder aus. Eine sprunghafte Änderung der Lautstärke könnte die Folge sein. Stellen Sie den externen Regler vor Inbetriebnahme auf **Minimal** (Linksanschlag) und passen Sie die Lautstärke **während der Wiedergabe** an.

### Montage:

Bei Einbau und Montage sind **Zugbelastungen** am Anschluss-Stecker und am Gehäuse des Lautstärkeregers zu **vermeiden**. Das Gehäuse kann nach Belieben an einer passenden Stelle im KFZ positioniert werden.

Je nach dem wie häufig Sie die Lautstärke verändern wollen, könnten folgende Positionen in Frage kommen: Handschuhfach, Fußraum, zwischen den Sitzen, Armaturenbrett (z.B. unterer Bereich).

Zur Befestigung des Lautstärkeregers verwenden Sie z.B. (je nach Untergrund): transparentes Silikon, doppelseitiges Klebeband oder doppelseitige Klebestrips.

Beachten Sie die Angaben des jeweiligen Klebematerials, ggf. an einer unsichtbaren Stelle die **Verträglichkeit** des Klebers prüfen.

### Technische Daten:

- Gehäusefarbe: schwarz
- Größe: LxBxH 25x26x17mm
- Anschlusskabel: ca. 150cm
- Stecker: Klinke (stereo) 3,5mm
- Drehknopf: Aluminium (matt), gerändelt



Internet: [www.ge-tectronic.de](http://www.ge-tectronic.de)

Email: [info@ge-tectronic.de](mailto:info@ge-tectronic.de)

©by ge-tectronic